



### RF300W8

Der Universalsender dient zur Überwachung von Fenster und Türen. Mittels der vorhanden zwei Anschlußklemmen innerhalb des Melders können externe Ruhe- oder Arbeitskontakte (Überfalltaster etc.) angeschaltet werden.

Leistungsmerkmale:

- Universell einsetzbar
- Einfache Montage
- 1 interner Reedkontakte
- Externe Kontakte <250 mS anschaltbar
- Sabotageüberwacht
- Meldungsarten: Alarm, Sabotage, Batterieunterspannung

### Technische Daten

Versorgungsspannung	3 V Lithium Batterie
Batterietyp	Duracell DL123A
Lebensdauer Batterie	3 Jahre
Sendefrequenz	868MHz
Überwachungssignal	alle 14,2 Min.
Typ. Reichweite (innen)	ca. 20m
Betriebstemperatur	-10 °C bis +50 °C
Schutzart	IP 40
Maße (BxHxT)	
Sender	35 x 82 x 26,5mm
Magnet	10 x 39 x 9mm
Farbe	weiß

### Bestellinformation

RF300W8	Aufbau Tür-Fensterkontaktsender 868MHz
DL123A	Duracell 3 V Typ DL123A



- **Universell einsetzbar**
- **Einfache Montage**
- **1 interner Reedkontakte**
- **Externe Kontakte < 250 mS anschaltbar**
- **Sabotageüberwacht**
- **Meldungsarten: Alarm, Sabotage, Batterieunterspannung**
- **Farbe: weiß**