



RF572SW8

Optischer Rauchmelder mit LED-Anzeige und integriertem Piezo-Signalgeber sowie vor Ort austauschbarer Detektionskammer. Der Melder verfügt über eine Selbsttestfunktion sowie über einen Sabotagekontakt, welcher bei Entfernen des Melders vom Montagesockel ein Sabotagesignal an den Empfänger überträgt.

Leistungsmerkmale:

- Selbsttestfunktion
- "CleanMe®" Signal
- Einfache Empfindlichkeitsprüfung
- Integrierter Signalgeber
- Sabotageüberwacht
- Meldungsarten: Alarm, Sabotage, Batterieunterspannung

Technische Daten

Versorgungsspannung	2x 3V Lithium Batterien
Batterietyp	CR123A; DL123A
Lebensdauer Batterie	3 Jahre
Sendefrequenz	868MHz
Überwachungssignal	alle 14,2 Min.
Typ. Reichweite (innen)	ca. 20m
Betriebstemperatur	+4 °C bis +38 °C
Schutzart	IP 40
Maße (DxH)	
Melder	140 x 56mm
Sockel	123 x 9,5mm

Bestellinformation

RF572SW8 Rauchmelder 868MHz



- Selbsttestfunktion
- "CleanMe®" Signal
- Einfache Empfindlichkeitsprüfung
- Integrierter Signalgeber
- Sabotageüberwacht
- Meldungsarten: Alarm, Sabotage, Batterieunterspannung
- Farbe: weiß